



**RACCORDEMENT**

CODEUR ERN 1020

CONNECTEUR MOTEUR + FREIN	N° CONTACT	BRANCHEMENT CODEUR
1 FIL ROUGE FREIN	10	FIL Brun.....:Ua1
3 FIL NOIR MOTEUR	9	Fil Vert.....:Ua1/
4 FIL BLEU FREIN	3	FIL Gris.....:Ua2
6 FIL ROUGE MOTEUR	2	Fil Rose.....:Ua2/
12 FIL JAUNE J/VERT	5	Fil Rouge.....:Ua0
	4	Fil Noir.....:Ua0/
	15	Fil Brun/Vert...:5 v (UP)
	6	Fil Blanc/Vert...:0 v (UN)
	7	Fil Bleu.....:5 V Palpeur
	8	Fil Blanc.....:0 V Palpeur
	12	Tresse blindage
	1,11,13,14	Non raccorde

cable moteur  
 fil rouge + , s = 1.34 mm<sup>2</sup>  
 fil noir - , s = 1.34 mm<sup>2</sup>

Gaine thermo  
 Blindage torsade et gaine

cable frein + masse moteur  
 tension 24V-CC . couple 1,5 mN  
 Fil rouge + , s = 0.25 mm<sup>2</sup>  
 Fil bleu - , s = 0.25 mm<sup>2</sup>  
 fil jaune j/vert , s = 1.5 mm<sup>2</sup>

Masse kg	1.93	2.53	3.13	3.73
L Maxi	200	220	240	260
	RS410	RS420	RS430	RS440

NOTA : Les branchements sont prévus pour rotation sans horaire vu côté bout d'arbre principal.

Ce dessin, propriété exclusive de notre société est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Jeu axial arbre :	0.2 sous ± 40 N
Dessiné :	19/01/2004 RP Vise
Modifié :	c AM 21810 23/11/2004 RP
	b AM 21710 07/07/2004 RP
	a AM 21624 13/04/2004 RP

Service :	FEDX
Echelle :	0.5

**SSD DRIVES**  
**PARVEX**  
 27,29 Rue L. JUY-BP. 349  
 21007 DIJON CEDEX

**RS4+FREIN+2ba**  
**ENCOMBREMENT**

Forest	A3	Famille :	ENCRS
		Folio :	1
			283434E1224